

Werfradio 12Vmax / 14,4 V / 18 V / 40Vmax / AC

MR004GZ

Werfradio met DAB+ en Bluetooth 5.0: CXT 12Vmax, LXT 14,4 V / 18 V, XGT 40Vmax, AC.



CXT LXT XGT 12Vmax 14,4V 18V 40Vmax AC DAB DAB+ Bluetooth

Technische info

Accuspanning (multi)	12Vmax/14,4V/18V/ 40Vmax V
Bijgeleverde accu's	0
Maximaal afgegeven vermogen	2 x 4,9 W
Frequentiebereik FM	87.5 - 108 MHz
Frequentiebereik DAB	174.928 - 239.200 MHz
Frequentiebereik DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Tuner	FM-DAB-DAB+
Bluetooth	✓
Bluetooth versie	5.0
Aantal per verpakking	1 stuks
Afmetingen (L x B x H)	280 x 171 x 298 mm
Netto gewicht	4,6 - 5,4 kg

Gebruikersvoordelen

- Werfradio voor gebruik met Makita Li-ion schuifaccu's (12Vmax - 40Vmax), werkt tevens op netstroom dankzij de bijgeleverde AC adapter.
- Uitgerust met DAB en DAB+ (Digital Audio Broadcasting), de wereldstandaard voor ruisvrije ontvangst van digitale radio.
- Uitgerust met Bluetooth om muziek draadloos te streamen.
- Uitstekende geluidskwaliteit dank zij de krachtige stereo luidsprekers.
- Robuuste behuizing met schokdempers op de hoeken en metalen profielen om het bedieningspaneel te beschermen.
- Tot 31u speelduur met één batterijlading (6,0Ah).
- Automatische uitschakeling bij lage spanning om diepontladen van de batterij te vermijden.
- Verlicht LCD scherm brandt gedurende vijftien seconden na aanraking van de draaiknop of eender welke toets.
- Aansluiting 3,5mm jack vooraan en binnen batterijcompartiment voor het aansluiten van een

EAN 0088381739085

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

SE00000679
AC adapter

